

IronPort Password 変更方法

・ 目次

1. CLI からの変更方法
2. GUI からの変更方法
3. Cluster をご使用の場合
4. パスワードをお忘れの場合

1. CLI からの変更方法

1-1. ログインしているユーザが自分のパスワードを変更する場合

- (1) passwd または password コマンドをプロンプト上に入力
- (2) “Old password:”と表示されるので変更前のパスワードを入力
- (3) “New password:”と表示されるので新しいパスワードを入力
- (4) “Retype new password:”と表示されるので新しいパスワードを再度入力
- (5) “Your password has been changed.”と表示されたら完了

*Commit する必要はございません。

1-2. その他ユーザのパスワードを変更する場合(Administrator 権限が必要)

- (1) userconfig をプロンプト上に入力
- (2)以下、“##”でコメント

Users:

1. admin - “Administrator” (admin)
2. helpuser - “helpuser” (helpdesk)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new account.
- EDIT - Modify an account.
- DELETE - Remove an account.
- PASSWORD - Change the password for a user.
- EXTERNAL - Configure external authentication.

[]>PASSWORD ## PASSWORD を入力

Enter the username or number to edit.

[]> 2 ##パスワードを変更したいユーザの名前か番号を選択

Enter the new password for helpuser.

> ##新しいパスワードを入力(表示されません)

Please enter the new password again.

> ##新しいパスワードを再入力(表示されません)

(3)ルート画面に Enter で戻り、commit コマンドで変更の確定をしてください

2. GUI からの変更方法

2-1. ログインしているユーザが自分のパスワードを変更する場合

(1) 右上の Options のタブを開き、"Change Password"をクリックします。



(2) 上段に変更前のパスワードを入力し、中段と下段に新しいパスワードを入力してください

Change Password

A screenshot of the 'Change Password' form in the GUI. It contains three input fields: 'Type Old Password', 'Type New Password', and 'Retype New Password'. The 'Type New Password' field has a note '(6 or more characters)'. A red box highlights the three input fields. 'Cancel' and 'Submit' buttons are visible at the bottom.

(3) Submit をクリックした段階で変更となります。(Commit Changes の必要はございません)

2-2. その他ユーザのパスワードを変更する場合(Administrator 権限が必要)

(1) System Administration > Users を開く

The screenshot shows the Cisco IronPort C170 Email Security Appliance web interface. The 'System Administration' menu is expanded, and the 'Users' option is highlighted with a red box. The interface includes a top navigation bar with tabs for Monitor, Mail Policies, Security Services, Network, and System Administration. The main content area displays an Overview section with system status information and a table for System Quarantines. The 'Users' menu item is highlighted, indicating the next step in the process.

(2) パスワードを変更したいユーザを選択

Users

User Name	Full Name	User Role	Delete
guest	Guest	Administrator	
helpuser	helpuser	Help Desk User	
operator	Operator	Operator	
admin	Administrator	Administrator	

(3) “Password:”と”Retype Password”に新しいパスワードを入力し、Submit をクリック

Edit Local User

Local User Settings	
User Name:	helpuser
Full Name:	helpuser
User Role:	<input type="radio"/> Administrator <input type="radio"/> Operator <input type="radio"/> Read-Only Operator <input type="radio"/> Guest <input checked="" type="radio"/> Help Desk User
Password:	*****
Retype Password:	*****

Cancel Submit

(4) 変更後、変更の確定(Commit Changes)を行なってください

3. Cluster をご使用の場合

クラスタ化されている IronPort でユーザはクラスタレベルに設定されていますので、それぞれのマシンで変更する必要はございません。

4. パスワードをお忘れの場合

Cisco カスタマーサポートにパスワードをリセットしてもらう必要があるため、万が一パスワードをお忘れの場合は弊社までお問い合わせください。

以上